



Funksender für den Einbau hinter dem Schalter

Unterputz-Sender io

NEU



Artikel-Nr.

UP-Sender io

1 822 609


Lieferumfang: UP-Sender io und Batterie

Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs / io-Funkempfängers oder mehrerer io-Funkantriebe / io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk über einen verdrahteten Schalter oder Taster.

Produktvorteile

- An- und Ausschalten von io-Licht durch einen Schalter/Taster, der mit dem Unterputz-Sender io verdrahtet wird (potentialfreie Ansteuerung)
- Ansteuern von io-Rollläden, io-Raffstoren, io-Fenstermarkisen, io-Markisen
- Bestehende Schalter / Taster können in einen io-Funksender verwandelt werden
- 2 Kanäle für die Anwendung Licht, um auch eine Doppelwippe zu ersetzen
- Verwendung als TaHoma Szenario-Player: verwandelt einen Taster in einen Szenario Player – Starten von bis zu 2 Szenarien
- Kompatibel mit Tastern, Schaltern und Auf/Stop/Ab-Jalousie-schaltern
- nicht kompatibel mit Solar-Antrieben
- 4 Modi:
 - Mode 1 = Taster als Bedienung des Lichts
 - Mode 2 = Schalter als Bedienung des Lichts
 - Mode 3 = Ansteuerung von Rollläden / Markise / Screen
 - Mode 4 = Ansteuerung von Raffstoren
- Batteriebetrieben
- Anzeige einer schwachen Batterie durch die Reaktion des Produktes

Technische Daten



Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur:	0 °C bis 55 °C
Funkfrequenz:	868,95 MHz
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart:	IP20
Abmessungen (BxHxT):	35 x 43 x 8 mm

Funktionsprinzip

Als UP-Sender für Antriebe



Als Szenario-Player in TaHoma®

