

	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Art.-Nr.	Preis €	RG
--	---------------------	-----	-------	----------	---------	----



Zentralsteuerungen für die lokale Bedienung (Alternative zum HomePilot®)



DuoFern Handzentrale

Beleuchtetes LCD Display mit intuitiver grafischer Menüführung und praktischem Bewegungssensor zur Displayaktivierung; Kontrasteinstellung möglich; einfache Bedienung, Konfiguration und Automatisierung von DuoFern Geräten; viele praktische Funktionen zur Automatisierung von Gerätegruppen wie z.B. Tages-/Wochen-/Wochenendprogramm, Astro- und Zufallsfunktion; in Kombination mit dem DuoFern Umweltsensor können Geräte auch per Wetterdaten automatisiert werden; unterstützt die Konfiguration von Lüftungsposition, Endpunkteinstellung, Drehrichtungsumkehr, Zwischenposition, Laufzeit u.v.m.; individuelle Namen und Sortierung für Geräte und Gruppen festlegen; aktivierbare/ deaktivierbare Sommer/ Winterzeitumstellung; ermöglicht neben der automatischen DuoFern Gerätesuche auch die Anmeldung via Funkcode; USB Schnittstelle für Backup, Wiederherstellung und Firmware-Update via PC-Tool

Versorgungsspannung:	4,5 V
Batterie-Typ:	3 x 1,5 V AAA (Micro)
Lebensdauer der Batterie:	ca. 2 Jahre im Stand-by
DuoFern Sendefrequenz:	434,5 MHz
DuoFern Sendeleistung:	max. 10mW
Reichweite:	Freifeld bis zu 100 m, im Gebäude bis zu 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
Max. Anzahl DuoFern Geräte:	45 (in 9 Gruppen)
Zul. Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Maße:	165 x 48 x 22 mm (L x B x H)

9493-1	Ultraweiß	3445 00 60	120,31	2
--------	-----------	------------	--------	---



DuoFern HomeTimer (inkl. Abdeckrahmen)

Zentrale für bis zu 20 Empfänger, die zentral und einzeln bedient werden; drahtlos und batteriebetrieben; anschrauben oder ankleben (keine Unterputzdose erforderlich); inklusive Rahmen, Batterie, Halteplatte; zum Ansteuern und Bedienen von bis zu 20 Geräten; einfache Auto-/Manu-Umstellung; einsetzbar als Gruppensteuerung; Einstellung durch Installationsassistent; umfangreiche Automatikfunktionen: Zufallsfunktion, Wochen-/Wochenend-/Astroprogramm; Raffstorebetrieb (Tippbetrieb einstellbar); menügeführte Bedienung über 5-Wege-Navigation; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung

Versorgungsspannung:	3 V
Batterie-Typ:	1 x CR2450
Lebensdauer der Batterie:	ca. 1,5 Jahre mit Displaybeleuchtung
DuoFern Sendefrequenz:	434,5 MHz
DuoFern Sendeleistung:	max. 10 mW
Reichweite:	Freifeld bis zu 100 m, im Gebäude bis zu 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
Max. Anzahl DuoFern Geräte:	20
Zul. Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Maße:	50 x 50 x 12 mm (L x B x H)

9498	Ultraweiß	3250 13 71	92,92	2
------	-----------	------------	-------	---